

## Analog multimeter METRAMax 3

- Spänningsmätning: 30/300/600 V AC/DC
- Strömmätning: 0,3/3/15A AC/DC
- Resistansmätning: 1Ω...300kΩ
- Inbyggd automatsäkring vid strömmätning
- Överlastskydd vid spänningsmätning
- Onoggrannhet: klass 2,5
- Liten och robust
- Spegelskala
- Enkelt handhavande



### Fabrikat: Gossen-Metrawatt

Metramax 3 är en liten och robust analog multimeter i fickformat, utan inbyggd förstärkare. Den inbyggda automatsäkringen skyddar strömmåttena. Spänningsområdena är överlastskyddade med hjälp av PTC-termistorer. Instrumentet är försett med 15st mätområden för lik- och växelspanning, lik- och växelström och resistansmätning. Den noga övervägda låga ingångsresistansen på ca 1kΩ/V skapar tillräcklig belastning vid mätning på spänningskretsar för att identifiera felaktig kabeldragning i händelse av kapacitivstörning. Instrumentet har en stor och tydlig spegelskala, beröringsskyddade anslutningar och ett enkelt handhavande. Metramax 3 är användbar för såväl svag- som starkströmmätningar.

### Tekniska data:

<b>Likspänning:</b>	Mätområden:	30/300/600V
	Inre resistans:	30kΩ/300kΩ/600kΩ
<b>Växelspänning:</b>	Mätområden:	30/300/600V
	Inre resistans:	32kΩ/380kΩ/780kΩ
<b>Likström:</b>	Mätområden:	300mA/3/15A
<b>Växelström:</b>	Mätområden:	300mA/3/15A
<b>Resistans:</b>	Mätområden:	1Ω...3kΩ/10Ω...30kΩ/100Ω...300kΩ
<b>Övrigt:</b>	Skallängd:	87mm
	Säkerhet enligt:	IEC 1010-1 kat III 300V, kat II 600V, föroreningsgrad 2,
	Artikelnummer:	31010.203.010
	Dimensioner:	104x143x40mm
	Batteri:	1 st, 1,5V IEC LR6
	Vikt:	300 g
	Tillbehör:	Väska F841, artikel nr. 31080.718.010 Gummihölster GH19, artikel nr. 31080.524.010 Kabelsats KS 17-2, artikel nr. 31080.516.010
	Levereras med:	Batteri och bruksanvisning.

Harry Linneberg 2006-06-20