

Analog multimeter Metrahit 1A

- Spänningsmätning: 0...0,15/0,5V DC
- Spänningsmätning: 0...1,5/5/15/50/150/500V AC/DC
- Ingångsresistans : 20k Ω /VDC, 4k Ω /V AC
- Strömmätning: 0...50 μ A DC, 0...0.5/5/50/500mA/5A AC/DC
- Resistansmätning: 1 Ω ...1M Ω (4 områden)
- Nivå: -15...+56dB (6 områden)
- Liten och robust
- Spegelskala
- Enkelt handhavande



Fabrikat: Gossen-Metrawatt

Metrahit 1A är en liten och robust analog multimeter i fickformat med 36st mätområden. Instrumentet har en spegelskala och mätområden för spänning, ström, resistans, nivå och grovcheck av kapacitans. Metrahit 1A är motståndskraftig mot yttre åverkan genom ett stötsäkert vridspolemätverk. Instrumentet är överbelastningsskyddat med hjälp av dioder. Instrumentet kännetecknas av ett enkelt handhavande och beröringsskyddade anslutningar. Metrahit 1A är användbar för såväl svag- som starkströmmätningar.

Tekniska data:

Likspänning:	Mätområden:	150/500mV/1,5/5/15/50/150/500/1000V
	Inre resistans:	20k Ω /V
Växelspänning:	Mätområden:	1,5/5/15/50/150/500V
	Inre resistans:	4k Ω /V
Likström:	Mätområden:	50 μ A/0,5/5/50/500mA/5A
Växelström:	Mätområden:	500 μ A/5/50/500mA/5A
Resistans:	Mätområden:	1 Ω ...1k Ω /10 Ω ...10k Ω /100 Ω ...100k Ω /1k Ω ...1M Ω
Övrigt:	Skallängd:	83mm
	Säkerhet enligt:	IEC/EN 61010-1:2001 kat II 500V, föroreningsgrad 2,
	Artikelnummer:	31010.003.010
	E-nummer:	E 42 030 10
	Dimensioner:	92x126x45mm
	Batteri:	1st 1,5V IEC R6
	Vikt:	250 g
	Tillbehör:	Väska F809, artikel nr. 31080.708.010 Gummihölster GH185, artikel nr. 31080.525.010 Kabelsats KS 17-2, artikel nr. 31080.516.010
	Levereras med:	Batteri och bruksanvisning.

Harry Linneberg 2007-06-25